

CH-HRMOT1A-IW

1-Kanal Motor - Modul als UP - Einbaugerät

Das CH-HRMOT1A-IW ist ein 1-kanaliges Motor – Modul zur Ansteuerung von 230V Wechselstrommotoren bei Vorhängen, Jalousien, Markisen, Verdunklungen, Leinwänden usw. Die Anschlussleistung beträgt max. 4A.

Digitale Eingänge :

Das CH-HRMOT1A-IW verfügt über einen frei programmierbaren Eingang „IN“, welcher für Zusatzfunktionen wie Wind- und Regenwächter oder Fensterkontakte genutzt werden kann. Die digitalen Eingänge S↑ und S↓ können über Taster vor Ort beschaltet werden, um den angeschlossenen Behang auf- bzw. zuzuschalten. Der Status jedes Eingangs wird über den Systembus dem Steuerungsprozessor übermittelt, somit können auch andere Funktionen nach Kundenwunsch frei programmiert werden.

Installation :

Das CH-HRMOT1A-IW ist in einem kompakten Gehäuse untergebracht. Diese Gehäuseform erlaubt den direkten Einbau des CH-HRMOT1A-IW in eine handelsübliche extratiefe 55mm UP – Installationsdose.

Cresnet® Systembus

Das CH-HRMOT1A-IW kommuniziert in Echtzeit mit allen Steuerungs-Prozessoren der Serie 2 und Serie 3 über den Cresnet – Systembus.

- 1 Motorausgangskanal
- 2 Tasteneingänge für Auf und Ab / Zu
- 1 frei programmierbarer Eingang
- Echtzeitkommunikation über Systembus
- Adressierung über Softwaretool
- Programmierbare Funktionen via DIN-AP2/3
- Einbaugerät für 55 UP-Dose (extratief)

Lastabgänge:

Anzahl der Kanäle	:	1
Maximum pro Kanal	:	230V/AC / 4 A
Last Typen	:	Wechselstrommotoren

Kabelverbindungen:

L-↑-↓: (1) 3-polige Schraubanschlussklemme 2,5mm²
Ausgangsbelastung: 230V / 4 A

G / IN / S↑ / S↓ : (1) 4-polige Schraubanschlussklemme 2,5mm²
für Alarmeingang und 2 vor Ort Taster.

NET (Systembus): (2) parallele 4-pin 3,5mm Anschlussstecker für Cresnet – Systembus.

Bedien- und Anzeigefelder :

LED (S) : (1) blaue LED leuchtet, wenn 24 V / DC über Systembus anliegt . Blinkimpulse visualisieren den Status der Eingänge.



Technische Daten :

CresNet- ID Vergabe : Über Viewport oder Toolbox

CresNet Device : CNWM-LT9

Gehäuse:

Gehäuse aus schwarzem ABS Gehäuse für extratiefe 55mm UP – Installationsdose.

Leistungsaufnahme:

Cresnet Power Faktor: 1 Watt (0,04 Ampere bei 24 Volt DC)

Maße:

Höhe : 5,40 cm
Breite : 5,40 cm
Tiefe : 4,00 cm

Gewicht:

45g

Ansicht :

